



GCR750 Sésam

Mise à Jour du Lecteur en
Version 2.1

GEMPLUS

July 2001

Toute Information contenue ci-dedans est soit une information publique soit une information appartenant exclusivement à GEMPLUS, GEMPLUS seule disposant du droit exclusif de déposer des demandes de brevets ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle se rapportant à ces Informations.

Aucun élément des présentes, et ce en aucun cas, ne peut être interprété comme vous conférant de manière expresse ou implicite un droit quelconque, aux termes d'une licence ou par tout autre moyen, sur les Informations de GEMPLUS. Il en est de même que ci-dessus en ce qui concerne les droits d'auteur ou autres droits attachés à la propriété littéraire ou artistique, les marques ou le secret des affaires.

Ce document peut être utilisé à des fins d'information, pour un usage non-commercial, interne et personnel et pour autant que :

- La notice de copyright ci-jointe, les dispositions sur la confidentialité et la propriété et cette notice dans sa totalité, apparaisse dans toutes les copies;
- Ce document ne soit pas envoyé par réseau d'ordinateurs ou diffusé sur n'importe quel média et aucune modification même partielle de ce document ne pourra être faite.

L'UTILISATION POUR N'IMPORTE QUEL AUTRE OBJET EST STRICTEMENT INTERDITE ET TOUT CONTREVENANT S'EXPOSE À DES POURSUITES CIVILES OU PÉNALES.

L'information contenue dans ce document est fournie "TELLE QU'ELLE" sans aucune garantie d'aucune sorte.

Sauf ce qui est expressément prévu par écrit, GEMPLUS n'accorde aucune garantie d'aucune sorte sur la valeur ou l'exactitude des informations contenues ci-dedans. Le document pourra contenir des erreurs techniques ou typographiques. Des changements sont effectués périodiquement à l'information ci-dedans. De plus, GEMPLUS se réserve le droit de faire tout changement ou amélioration dans les données de spécifications, information, et tout ce qui est contenu ci-dedans, à tout moment.

GEMPLUS EXCLUT TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE RELATIVE A L'INFORMATION CONTENUE CI-DEDANS, INCLUANT DE FAÇON NON EXHAUSTIVE :

INADEQUATION À LA COMMERCIALISATION, A VOS BESOINS OU A UN USAGE PARTICULIER OU L'ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS.

EN AUCUN CAS GEMPLUS OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT, QUEL QUE SOIT SA CAUSE, EN PARTICULIER ET SANS QUE LA LISTE NE SOIT EXHAUSTIVE: PERTE D'EXPLOITATION, PERTE DE DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE PRODUIT GEMPLUS, ET CELA MÊME SI GEMPLUS A ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

© GEMPLUS 2001

Smart Cards and Smart Card Readers sont des produits protégés par un brevet appartenant à Innovatron et Bull CP8 et sont fabriqués par GEMPLUS, licencié.

MS-DOS et Windows sont des marques enregistrées de Microsoft Inc.

Intel est une marque enregistrée de Intel Inc.

Imprimé en France.

Référence du document : DOC106776A0

Table des Matières

PREFACE	III
Audience	iii
Contacts	iv
 CHAPITRE 1: PRÉPARATION DE LA MISE À JOUR	 1
Lecture des Paramètres Courants du Lecteur	2
Pour Activer la Procédure de Lecture des Paramètres	2
Lecture des Paramètres	2
 CHAPITRE 2: MISE À JOUR DU LECTEUR GCR750-SESAM	 5

Preface

La mise à jour de l'application lecteur GCR750 en version 2.10 nécessite inévitablement l'utilisation d'un logiciel de génération de feuilles de soin électroniques en version 1.31, qu'il s'agisse d'un premier achat dans cette version ou d'une mise à jour.

L'objectif de ce document est de vous permettre de rendre votre lecteur Gemplus GCR750 compatible avec une version 1.31 de votre logiciel de génération de feuilles de soin électroniques en vous expliquant la procédure à suivre pour charger une version d'application 2.10 dans un lecteur jusqu'alors en version 1.27 ou 2.00.



Attention: La mise à jour du lecteur ne doit être effectuée que dans ce cas.

Audience

Ce document est destiné aux utilisateurs du GCR750-Sésam, notamment des professionnels du secteur de la santé.

Contacts

Gemplus vous remercie pour vos commentaires qui permettent la réalisation de documentation de haute qualité.

Pour vos commentaires techniques, veuillez vous adresser à votre revendeur de lecteurs GCR750 Gemplus.

Pour les commentaires relatifs à la documentation, veuillez trouver les coordonnées de l'équipe de rédaction techniques ci-dessous:

E-mail	TOLDgem@gemplus.com
Postal	Technical & Online Documentation (TOLD) Gemplus B.P. 100 13881 Gémenos Cedex FRANCE

Merci de bien vouloir préciser le numéro de référence du document, votre société et votre titre.

Préparation de la Mise à Jour

Vérifiez que le lecteur soit correctement connecté à l'ordinateur sur lequel se trouve le logiciel de génération de feuilles de soin électroniques en **version 1.31**.

Mettez le lecteur sous tension et attendez le message "Attente Ordre".

Munissez-vous de l'application EI96 2.10 du lecteur GCR750 (fichier EIS131P0.TRS):

Celle-ci peut vous être fournie par l'éditeur de votre logiciel ou par votre revendeur sur un support CD-ROM ou disquette. Vous pouvez de-même la télécharger depuis un site Internet (par exemple, www.gemplus.fr).



Note: Il se peut qu'il soit nécessaire de modifier le nom du fichier afin qu'il soit reconnu par le logiciel de génération de feuilles de soin électroniques. Dans ce cas reportez-vous à la documentation fournie avec votre logiciel ou interrogez votre revendeur.



Attention: La mise à jour des lecteurs en version 2.10 nécessite un re-paramétrage de celui-ci. Gemplus vous conseille donc de noter, préalablement à la mise à jour, les paramètres courants de votre lecteur (voir ci-dessous).

Lecture des Paramètres Courants du Lecteur

La procédure d'accès aux paramètres du lecteur est accessible uniquement durant la séquence d'initialisation du Logiciel Lecteur qui dure environ dix secondes: cette séquence commence dès l'affichage de son message d'attente: " auto-tests patientez..." et se termine à l'apparition du message "ATTENTE ORDRE".

Pour Activer la Procédure de Lecture des Paramètres

1. Eteignez le lecteur, puis après une seconde, remettez le sous tension.
2. Pendant la séquence d'initialisation (voir ci-dessus), appuyer puis relâcher la touche jaune (CORR).
3. Aussitôt, appuyer puis relâcher la touche rouge (ANN).
4. L'accès aux cinq paramètres du lecteur est accordé.

Lecture des Paramètres

Dès activation de l'accès aux paramètres, le premier de ceux-ci apparaît à l'écran de votre lecteur;

Notez le premier paramètre puis appuyer sur la touche verte (VAL) pour accéder au paramètre suivant et ainsi de suite.

Les paramètres accessibles, dans l'ordre d'apparition sont les suivants:

Affichage	Paramètre
1. "NUM SERIE"	Numéro de série
2. "NUMERO LECTEUR (1 A 14)"	Adresse "physique"
3. "VITESSE"	Vitesse de communication
4. "DATE"	Date courante
5. "HEURE"	Heure courante

Mise à Jour du Lecteur GCR750-SESAM

Reportez-vous à la documentation de votre logiciel de génération de feuilles de soin électroniques au chapitre chargement d'une application lecteur afin de connaître le mode opératoire propre à votre logiciel.

D'une manière générale, le téléchargement s'effectue au travers d'un choix dans un menu, puis se poursuit par la sélection de l'application lecteur à charger. Choisir alors le fichier EIS131P0.TRS propre à votre lecteur GCR750.

Lorsque le logiciel lecteur a été téléchargé et que celui-ci se trouve alors en version 2.10, il est nécessaire de le re-paramétrer (voir remarque dans “*Préparation de la Mise à Jour*” ci-dessus). Pour cela, reportez-vous à votre guide d'installation du lecteur GCR750-SESAM pages 15 à 21. (Vous pouvez retrouver ce guide sur le site www.gemplus.fr).



Note: L'opération de mise à jour du lecteur comporte une phase de décryptage et de décompression qui prend une vingtaine de minutes. A la fin de la mise à jour, le lecteur redémarre puis se replace en mode normal d'attente ordre.

Votre lecteur est maintenant prêt à fonctionner avec votre logiciel de génération de feuilles de soin électroniques en version 1.31.

Gemplus et ses partenaires vous souhaitent une bonne utilisation et vous remercie de votre choix.